

CZUJKA RUCHU PIR Z FUNKCJĄ OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

AQUA Luna

Ważny element oferty handlowej firmy SATEL stanowią czujki alarmowe. Na uwagę zasługują przede wszystkim czujki ruchu. Nieustannie prowadzone badania pozwalają na opracowywanie nowych, innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w kolejnych modelach. Systematycznie rozbudowywany jest też asortyment pozostałych czujek.

WŁAŚCIWOŚCI

- zdalne włączanie oświetlenia awaryjnego LED
- cyfrowe przetwarzanie sygnału
- trzystopniowa regulacja czułości
- cyfrowa kompensacja temperatury
- funkcja prealarmu



DANE TECHNICZNE

Znamionowe napięcie zasilania ($\pm 15\%$)	12 V DC
Pobór prądu w stanie gotowości ($\pm 10\%$)	9,5 mA
Maksymalny pobór prądu	25 mA
Czas sygnalizacji naruszenia	2 s
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Wykrywalna prędkość ruchu	do 3 m/s
Wymiary obudowy (mm)	63 x 96 x 49
Zalecana wysokość montażu	2,4 m
Masa	92