

# APD-100

## BEZPRZEWODOWA CZUJKA RUCHU PIR

System ABAX przeznaczony jest do rozbudowy dowolnego przewodowego systemu alarmowego o elementy bezprzewodowe. Bezkompromisowe rozwiązania wykorzystane przy jego projektowaniu zapewniają najwyższą klasę zabezpieczenia.

### WŁAŚCIWOŚCI

- zgodność z **EN50131** Grade 2
- wysokiej jakości tor podczerwieni
- trzystopniowa zdalna regulacja czułości
- kontrola stanu baterii
- wymienne soczewki Fresnela
- regulowany uchwyt do montażu na ścianie lub suficie
- zdalne konfigurowanie
- styk sabotażowy
- opcja odporności na zwierzęta do 15 kg



### DANE TECHNICZNE

Pasma częstotliwości pracy	868,0 MHz + 868,6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej	do 500 m (w terenie otwartym)
Zasilanie	bateria litowa CR123A 3 V
Czas pracy na baterii	około 3 lata
Klasa środowiskowa	II
Zakres temperatur pracy	-10 °C...+55 °C
Wykrywalna prędkość ruchu	0,3 ÷ 3 m/s
Wymiary obudowy	63 x 96 x 49 mm
Zalecana wysokość montażu	2,4 m
Masa	108 g